



Acest termostat Z-Wave este un termostat electronic pentru montaj într-o cutie standard încadrat. Termostatul are un cip Z-Wave 500 integrat, care poate fi conectat cu sisteme de automatizare acasă cum ar fi Fibaro, Sensio, Vera, Zipato. Afișajul indică temperatura podelei sau a mediului ambiant. Termostatul este echipat cu butoane sensibile la atingere. Apăsând ușor butoanele, afișajul va afișa valoarea setată. Termostatul Z-Wave este echipat cu un întrerupător cu un singur pol. Poate fi utilizat cu doi senzori de temperatură externi.

Livrare

Termostatul MAGNUM W nu este furnizat în mod standard cu seturile MAGNUM de încălzire prin pardoseală.

Procedura de comandă: Alegeți un strat MAGNUM Mat, Cablu MAGNUM sau Foaie MAGNUM la dimensiunea dorită și adăugați acest termostat Z-Wave.

Ce este Z-Wave?

Z-Wave este numele unui semnal wireless pentru controlul dispozitivelor din casa dvs., numit și automatizarea casei. Pe scurt, puteți folosi acest program pentru a vă programa casa (de exemplu: când termostatul pornește / oprește și ce temperatură). Și toate acestea pot fi controlate de la distanță prin tabletă sau smartphone.

Sisteme compatibile

Termostatul MAGNUM Z-Wave funcționează cu sisteme precum Fibaro, Vera, Zipato și Sensio.

Detaliile tehnice

- Senzor de cameră
- Senzor de podea
- Limitator de temperatură
- Regulator de putere
- Seria Z-Wave încorporată 500
- Program săptămânal prin gateway
- Ecran LCD cu 7 segmente
- Poate fi utilizat în combinație cu diferiți senzori NTC
- Mod blocare / Blocare copii
- Lumina de fundal
- Posibilitatea de calibrare
- 8 scenarii
- Funcționează cu sistemele Fibaro, Sensio, Vera și Zipato.

Voltaj

230 Volt - 50/60 Hz

Max. sarcină	16A / 230 V
Interval de temperatură	+5/+40°C
Clasă de protecție	IP21
Culoare	RAL 9011
Test	CE
Consumul de energie	1,5W
Min / Max Temperatura de funcționare.	5°C tot 40°C
Temp interval Senzor de podea	5°C tot 40°C
Temp interval senzor camera	5°C tot 40°C
Art. no	Culoare
825860	negru
825861	alb

Garantie

2 ani garanție pentru inginerie electrică și senzor de podea.