



Sistemul de degivrare cu termostată inglobată și stecher, pentru jgheaburi și burlane, se montează cu scopul de a preveni depunerea zăpezii și a gheții în interiorul jgheaburilor, spargerea burlanelor datorată depunerilor de gheață formate în interiorul acestora, deteriorarea fatadelor caselor și formarea de turturi, ruperea jgheaburilor, infiltrările de apă de pe lângă jgheab, pe sub acoperiș.

Se evita accidentele cauzate de caderile de zăpadă, gheață și turturi, pe trotuare și mașini. În general, în momentul în care se realizează sistemul de degivrare pentru jgheaburi, se protejează și burlanele care preiau scurgerea apelor pluviale din acestea.

Toate probleme enumerate mai sus pot fi evitate foarte ușor prin montarea Kit-ului de degivrare cu termostată inglobată și stecher pentru alimentare, gata pentru utilizare.

Kit-ul pentru degivrare are protecție la ultraviolete, rezistență mecanică crescută, rezistență la cicluri de temperatură (îngheț-dezîngheț). Practic, odată montate, aceste cabluri de degivrare nu mai trebuie îndepărtate.

Tensiunea de alimentare a kit-ului de degivrare este de 230V. Kit-ul pentru degivrare se montează în interiorul jgheabului și al burlanului "dus-întors". Prinderea se poate face cu ajutorul clemelor speciale din plastic, a platbandelor metalice cu spații de prindere, a benzilor autoadezive de aluminiu sau a benzilor adezive de bitum cu aluminiu.

Montajul kit-ului de degivrare se face pe toată lungimea jgheabului și pe toată lungimea burlanului.



Cablu de degivrare cu putere constantă 30 W/ml, gata de utilizare, cu termostată setată pentru pornire la 5° C și oprire la 15° C, 2 metri de cablu rece și stecher.

Tensiune nominală: 230V

Încălzire: 30W/m

Diametru exterior: 7mm

Crom/Nickel - rezistență

Izolatie: XLPE

Cablu de conectare: 2m

Temperatura maximă suprafața cablu 80° C

Temperatura minimă de instalare: 5°C

Rezistență la razele ultraviolete

Conectare cablu rece/cald: Integrate și raportate pe stratul exterior al cablului

